

山形市民会館 大ホール 照明設備・備品一覧表

○照明設備

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〈設備総容量〉 1相3線 1, 200A NFB |
| 〈仮設電源盤〉 1相3線 500A NFE (舞台上手袖, 24mmナット) 平成5年調光設備改修済 |
| 〈調光卓〉 (調光室は2階上手側フロント隣、奥に主幹盤・ユニット盤) 丸茂電機製 プリティナM JSACII, COMOS対応 プリセットフェーダー 80本×3段 段マスターフェーダーあり 1段/3段切り替え可 1段モードでは240本使用可能 サブマスターフェーダー 30本 99ページ 記憶シーン 1, 000シーン エフェクトパターン 99パターン 舞台上側と客席後にDMXコンセントあり/客席後はDMX Inのみ |

〈総負荷回路数〉198回路+客席電灯5回路

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〈舞台吊物〉 吊物コンセント回路総数 84回路 ・サスペンションライト(電動)ミニC型コンセント、各3口ずつ(上手若番) 1SUS~4SUS 30A×16回路 計64回路 吊り込み台数 1SUS~3SUS FQH×10、C8×10 4SUS FQH×12、C8×10(文字幕共吊り) |
| ・ボーダーライト(手引き)白熱球150w シートサイズ6インチ 1Bo 4色(上下, 中1~4) 1色21灯 切替コンセントなし 下部にバトン付 ボーダーコンセント30A×8回路 ミニC型各4口ずつ 計 8回路 2Bo 4色(上下, 中1~4) 1色18灯 切替なし(文字幕共吊り) 3Bo 4色(上下, 中1~4) 1色18灯 切替なし(文字幕共吊り) |
| ・アップパーホリゾンライト(UH上, 中, 下1~4)T型コンセント 計12回路 ハロゲン球500w 1色15灯 4色(71,72,63,22) シートサイズ 285mm×206mm 予備色(78/77/67/64) |

〈舞台フロア〉 フロア回路総数 52回路+60A直調回路2回路

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・フロアコンセント C型30A |
| 舞台袖 (FC1~9) 上下9回路ずつ 計18回路 |
| 大臣柱 (FC前1,2) 上下コンモ2回路 計 2回路 |
| 舞台奥 (FC11,12, FC上下1,2) 奥中2回路、奥上下2回路 計 4回路 |
| 花道 (花FC上手・下手) 1回路ずつ 計 2回路 |
| 大迫り (大迫り1~3) 3回路(コンモで上袖2、下袖1) 計 3回路 |
| 小迫り (小迫り1) 1回路(コンモで下袖1) 計 1回路 |
| オーケストラピット(OFC1~6) 6回路(切替で上袖3、下袖3) 計 6回路 |
| ・ローホリゾンライト(下LHC1~4、上LHC1~4)4回路ずつ 計 8回路 ハロゲン球 300w 1色16灯 4色(72,59,22,40) シートサイズ 246mm×206mm 予備色(78/77) |
| ・本フットライト 60w23灯×4回路(上手側ミニC型) 計 4回路 |
| ・花道フットライト 60w20灯×上下各2回路(舞台側ミニC型) 計 4回路 |

〈幕前〉 CL回路総数17回路、Fr回路総数14回路+60A直調回路2回路

| |
|----------------------------------------|
| ・シーリングライト(ミニC型コンセント 各2口ずつ) |
| 1kw HivexH250(CL1~11) 22台(1回路2台) 計11回路 |
| 1.5kw CEC (CL12~17)12台(1回路2台) 計 6回路 |
| ・フロントサイドスポット(ミニC型コンセント 各2口ずつ) |
| 上手下手共1kw HivexH250 2Fr 6台(1回路3台) |
| 上手のみ、2回路空き 有 計 6回路 |
| 3Fr 6台(1回路3台) |
| 上、下2回路ずつ空き 有 計 8回路 |

〈プロセニアム〉 オーケストラピットコンダクタートップ ERQ15 650w 1台(1回路) 計 1回路

| |
|---------------------------------------------------|
| 〈直調回路〉 直調回路(ユニット盤にて、直/調光の切替え可) |
| ・舞台床袖 ラージC型60A(FC61、62) 上手下手1回路ずつ 計 2回路 |
| ・フロント(3Fr) ラージC型60A(3F61、62) 上手下手1回路ずつ 計 2回路 |
| ・客席ウォールコンセント ラージC型60A(WC61、62) 上手下手1回路ずつ 計 2回路 |

○客席奥直回路

C型2口(調光盤主幹より、1相2線30A NFB×2)

○音響専用直電源(照明とは別の専用トランス)

| |
|-------------------------------|
| ・上手大臣柱 1相3線200A NFB C型30A 10口 |
| ・下手大臣柱 1相3線200A NFB C型30A 10口 |

○照明備品

平成27年4月

| 名称 | 形式 | 数量 | 備考 | |
|------------------|---------------------|------|----------|---|
| スポットライト(サス吊り) | FQH型 (1000W) | 42 台 | 丸茂電機 | |
| | CSQ型 (1000W) | 40 台 | 〃 | |
| スポットライト(SS用) | CSQ型 (1000W) | 20 台 | 〃 | |
| スポットライト | T-1型 (500W) | 18 台 | 丸茂電機 | |
| | DF型 (500W) | 12 台 | 〃 | |
| | EP型 (500W) | 12 台 | ダンガン | |
| | NQ型FQタイプ (1000W) | 13 台 | 松下 | |
| ランプピン | EQ-20型 (1000W) | 2 台 | CL常備 | |
| カッタースポットライト | ITO (650W) | 16 台 | 東京舞台照明 | |
| | RIKURI2 36° (750W) | 8 台 | ホルダA型 | |
| | 松下カッター (1000W) | 18 台 | 松下 | |
| パーライト(64) | VN (500W) | 24 台 | 松下 | |
| | N (500W) | 20 台 | 〃 | |
| | M (500W) | 8 台 | 〃 | |
| | AC28V (250W) | 4セット | 丸茂電機 | |
| ミニブルートライト | 2灯型 | 4 台 | RDS | |
| エフェクトスポットライト | EPQ型 (1000W) | 2 台 | 丸茂電機 | |
| ディスクマシン | VS型(H)雨/2枚・雪/1枚・雲/2 | 3 台 | 〃 | |
| | 先玉(VS型) | 4叶 | 2 個 | 〃 |
| | 6叶 | 3 個 | 〃 | |
| | 8叶 | 2 個 | 〃 | |
| 10叶 | 2 個 | 〃 | | |
| エフェクトスポットライト | EQS-10 | 2 台 | RDS | |
| スパイラルマシン | ESM | 2 台 | 〃 | |
| カレイドマシン | EKM | 2 台 | 〃 | |
| スライドキャリア | ESC-1 | 2 台 | 〃 | |
| 先玉(ESM) | OL-4 | 2 個 | 〃 | |
| | OL-6 | 2 個 | 〃 | |
| | OL-8 | 2 個 | 〃 | |
| | OL-10 | 2 個 | 〃 | |
| 波マシン | NAE型 500W×2灯 | 2 台 | 丸茂電機 | |
| 炎マシン | 1000w×1灯 | 1 台 | 丸茂電機 | |
| オーロラマシン | 500w×1灯 | 1 台 | 丸茂電機 | |
| ビーマックス | P-300型 | 2 台 | 丸茂電機 | |
| ストロボ | KM-7 | 2 台 | 東京舞台照明 | |
| ミラーボール | 吊り型(300mm) | 2 個 | | |
| | 楕円形置き型 | 1 個 | | |
| 星球 | | 1 組 | 東京舞台照明 | |
| ブラックライト用蛍光灯 | 40w | 10 本 | | |
| ストリップライト | CT型(8灯) | 10 台 | 丸茂電機 | |
| スモークマシン | ROSCO 1700 | 1 台 | Rosco | |
| 三又二段スタンド | ST-2C | 29 本 | 丸茂電機 | |
| 三又三段スタンド(キャスター付) | ST3C-9 (セミハイスタ) | 4 本 | 〃 | |
| 三連アーム | | 8 本 | | |
| ロングハンガー | | 14 本 | | |
| ハンガー | | 80 本 | | |
| 三又ベース | 大 | 18 台 | 丸茂電機 | |
| 〃 | 小 | 7 台 | 〃 | |
| 介錯棒 | アルミ製 | 2 本 | RDS | |
| | 竹竿(6,3m) | 1 本 | | |
| | 〃 (5,4m) | 2 本 | | |
| 〃 (5,0m) | 1 本 | | | |
| インカム | DT280 Headset | 1 式 | ClearCom | |
| センターピンスポットライト | XPS-2008SR(上手・下手) | 2 台 | Xebex | |
| | XPS-2009SR/e(中央) | 1 台 | 〃 | |

○DMX回路線

下手操作盤下に[IN/OUT]の回線1口ずつ有り